

Neueste Polizei Körper getragen Kamera Infrarot wasserdicht Portable DVR

Built in GPS und WiFi 3 g 4 g Police Body Wearable und tragbare Kamera DVR Body getragen Kamera

Verpackung Details:	Color Box/Karton
Lieferumfang:	3 ~ 5 Arbeitstage für Sample-Order



Hauptmerkmale

- (1) 2,4 Inch Color Display Built-in;**
- (2) 2100mAh Lithium-Ionen-Akku mit großer Kapazität;**
- (3) Full D1 Real-Time Video & Audio Recording;**
- (4) max. 128 GB Micro-SD-Karte unterstützt;**
- (5) integriertes GPS-Modul.**
- (6) 2-Wege-Audio, unterstützt PTT-Talkback;**
- (7) 3 g/4 GB Remote View auf PC oder Smartphone;**
- (8) eingebautes Wi-Fi-Modul.**

Spezifikationen

Betriebssystem	Linux	
Sicherheits-Management	Administrator Kennwort	
Video und Vorschau	Videoeingang	Externe Kamera, oberhalb 70 Grad View angle
	OSD	Zeit/Datum/Geräte-ID/GPS
	Video Kompression	H. 264 Kompression Codierung
	Dual-Stream	Unterstützt
	Auflösung	D1/hd1/CIF wählbar
Audio	Audioeingang	Externes Mikrofon
	Audio Kompression	G. 726 Codierung
Aufnahme	Speichermedium	Micro-SD Karte (1 g ~ 128 g)
	Dateiformat/System	ASF/FAT32
	Record-Modus	Automatisches aufzeichnen nach dem Systemstart
	Video-Suche	Suche nach Datum/Uhrzeit
	Wiedergabe	Lokale Wiedergabe; Support 2/4/8/ 16 mal schneller vorwärts/rückwärts
TFT-Display	Größe	2,4 Zoll LCD
	Auflösung	480 * 234
Kabellose Übertragung	3 g Modul Built-in (4 g optional)	
Wi-Fi	eingebautes WiFi-Modul	
GPS	Integriertes GPS-Modul	
System-Upgrades	Upgrade von tf Card	
Stromversorgung	Akkukapazität	Li-Ion Akku, 2100mAh, 7,4 v
	Ladezeit	Weniger als 3 Stunden
	Arbeitszeit	Über 4 Stunden
Betriebsumgebung	Temperatur	-20 ° c ~ + 50 ° c
	Luftfeuchtigkeit	20% bis 90%
Abmessungen	65 (b) x 130 (h) x 30 (d) mm	
Drei Proofings	Grade: IP54	
Gewicht	NET: 475 g, (1.05 lb)	

Produkt-Showcase







Clientsoftware

Mobile monitoring and management platform

Web address: http://192.168.1.1:81

System | Video | Map | Favorites | System Set | Log Query | External App

Dev List | Pending | My Menu

Address

Google Map | MapInfo

1
2
3
4

Monitor Center (5/10)

- 3507586
- 3507587
- 3507588
- 3507589
- 3507590
- 3507591
- 3507592
- 3507593
- 3507594
- 3507595
- 3507596
- 3507597
- 3507598
- 3507599
- 3507600
- 3507601
- 3507602

Monitor: Online 1 | Alarm: 0 | Idle: 0 | GPS: 0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
3507592	2010-08-11 10:11:49	福建省漳州市龙文区(鹿港西庭公路)	0.00 (km/h)	Normal	0%

Monitoring | System Status

Running: 02:00:01 | Online: 6 / Number of set: 0 (0) / Areas: 0 / Total: 10 | Live Rate: 1.00% / Lock Rate: 1.00%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(5/12)
- 桂KY7501
- 桂KY7502
- 桂KY7503
- 桂KY7504
- 桂KY7505
- 桂KY7506
- 桂KY7507
- 桂KY7508
- 桂KY7509
- 桂KY7510
- 桂KY7511
- 桂KY7512

System Parameters

Language: Chinese

UI Style: Default

Exit System: Not Close No Operation Condition

Image Capture: On GPS_Download(CAPTURE) browse

Location: 72 (C Indicates variable loss)

GPS update time: 0 (Unit: s) 2-1.00

ID Name: Enable

Default choose of online equipment

Enable multi screen mode

Enable multi display

Display the vehicle of the city

Save

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status	Usage	Other Info
桂KY7502	2015-07-11 10:14:33	福建省福州市仓山区仓前大道	52.00 km/h(Northeast)		(Online)ACC ON,SC		SD Card:Exi...

Running: 00:05:15 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Live Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, RCHTEST
System
Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List

- Monitor Center(12)
- 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7599
- 桂KY7599
- 桂KY7507
- 桂KY7507

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC:OFF GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Status
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

Running: 00:02:05 Online: / Number of set loss: / Alarms: / Total:12 Live Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%

Anwendungen



Willkommen bei Richmor für weitere Details!

Skype: rcmctvsales5

WhatsApp: + 86-18126263838